

# Xelento remote

Dynamischer In-Ear-Kopfhörer

Best.-Nr. 718.092



## MERKMALE

- Dynamische Tesla High-End Treiber
- Extrem leichte und ergonomische Bauweise
- Steckbares Kabel mit Universalfernbedienung und Mikrofon (1,3 m), hochflexibel, versilberte Leiter
- Kabelführung hinter dem Ohr

## BESCHREIBUNG

Der dynamische In-Ear-Kopfhörer Xelento remote basiert auf der Tesla-Technologie und liefert ein äußerst homogenes, ausgewogenes Klangbild. Der verwendete Tesla-Treiber zeichnet sich nicht nur durch einen kristallklaren Klang, sondern auch durch einen enorm hohen Wirkungsgrad aus, der durch einen leistungsstarken Neodymium-Ringmagnet erreicht wird.

Die extrem schlanke und leichte Bauweise mit ergonomisch geformten Gehäusen sowie perfekt darauf abgestimmten Ohrpassstücken ist der Anatomie des menschlichen Ohrs nachempfunden und sorgt für einen hervorragenden Tragekomfort bei maximaler Außengeräuschkämpfung.

Der Lieferumfang des Xelento remote enthält zwei Kabel. Das eine Kabel verfügt über eine Universalfernbedienung zum Anschluss an kompatible Smartphones und Tablet, das andere Kabel ist ein normales Audiokabel ohne Fernbedienung.

Die hochflexiblen, steckbaren Kabel mit versilberten Leitern werden hinter dem Ohr geführt, um den Tragekomfort zu maximieren und störende Kabelgeräusche zu verhindern.

Die Fernbedienung verfügt über ein integriertes Mikrofon und drei Tasten, über welche Lautstärke\* und Musikwiedergabe sowie die Annahme und das Beenden von Telefonaten gesteuert werden.

Der Xelento remote bietet eine hervorragende Leistung an allen mobilen Geräten mit 3,5 mm Klinkebuchse.

Wenn er nicht in Gebrauch ist, kann der Xelento remote im mitgelieferten hochwertigen Etui aufbewahrt werden.

## TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip	.....	Dynamisch
Arbeitsprinzip	.....	Geschlossen
Übertragungsbereich	.....	8 – 48.000 Hz
Nennimpedanz	.....	16 Ω
Kennschalldruckpegel	.....	110 dB SPL (1 mW / 500 Hz)
Nennbelastbarkeit	.....	100 mW
Klirrfaktor	.....	< 0,2%
Art der Ankopplung	.....	In-Ear
an das Ohr	.....	In-Ear
Kabellänge	.....	1,30 m, steckbar (MMCX)
Anschluss	.....	4-pol. Stereo-Miniklinkenstecker (3,5 mm)
Gewicht	.....	7 g pro Paar
Fernbedienung und Mikrofon	.....	Universal 3-Knopf*

## ZUBEHÖR – LIEFERUMFANG

- Anschlusskabel mit Fernbedienung und Mikrofon mit 4-pol. Miniklinkenstecker (3,5 mm)
- Anschlusskabel mit 3-pol. Miniklinkenstecker (3,5 mm)
- 7 Paar Ohrpassstücke Silikon, Größe XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
- 3 Paar Ohrpassstücke Schaumstoff Comply™ Tx-200, Größe S, M und L
- Kabelclip
- Etui zur Aufbewahrung
- 1 Paar Ersatz-Schutzgitter

\*Die Lautstärkeregelung kann ggf. an einzelnen Geräten nicht funktionieren